



P baserat inbrottslarmsystem med inbyggd web server

Vanderbilts SPC6350 centralapparat kombinerar på ett optimalt sätt inbrottslarm med passagefunktionalitet i ett system. Systemet kan expanderas beroende på objektets och kunden specifikationer upp till 512 sektioner (16 i centralen) 512 utgångar (12 i centralen), 32 manöverpaneler, 64 dörrar, 32 verifikationszoner. Centralen har 2 X-BUSingångar (2 slingor eller 1 loop), 60 områden, 2500 användare med olika tillträdesnivåer, 10.000 händelser i vardera inbrotts- och passagelogg, integrerad web server, 2 platser för larmsändare PSTN och/eller GSM/GPRS samt Ethernet interface på moder-kortet.

Systemet kan expanderas med trådlösa mottagare som stöder upp till 120 trådlösa detektorer (mixat med trådbundna sektioner).

Centralapparaten levereras i en sabotageskyddad plåtkapsling med plats för 2st 27 Ah ackumulatorer och 4st expansionskort.

Key Features

- Inbyggt Ethernet
- Flerspråksstöd
- Uppfyller EN50131
- EN50136 kommunikation
- Lång batterikapacitet
- Sabotageskyddad
- Kalenderfunktion
- Logiska villkor
- Dörrkontrollfunktioner
- Audio- och videoverifiering

Key Numbers

- 2,500 Användare
- 512 Sektioner
- 512 Utgångar
- 32 Manöverpaneler
- 64 Dörrar
- 60 Områden

Applications

- Butiker
- Företag
- Högsäkerhetsobjekt
- Banker

Languages

- Svenska
- Danska
- Norska
- Finska
- Engelska
- Tyska
- Franska
- Spanska
- Portugisiska
- Tjeckiska
- Italienska



Features And Benefits

• Kommunikation

SPC systemet har ett kraftfullt utbud av kommunikationsval. Systemet erbjuder IP-baserad kommunikation baserad på EN50136 standarden. Samtidigt kan analog larmkommunikation användas som backup.

• Banker

De integrerade finansiella funktionerna ger möjligheten att enkelt programmera och styra vanligt förekommande procedurer för bankapplikationer. Funktioner som intelligent hantering av bankomatrum, valv, separation av personer vid inpassering och automatisk test av seismiska detektorer.

• Programmering

SPC-familjen programmeras på samma sätt oavsett storlek på central. Systemet programmeras på plats via manöverpanelen eller genom att ansluta direkt till moder-kortet och dess web server. Fjärrledes används web servern för att styra systemet eller fjärrprogrammeras och ändra funktionaliteten i systemet.

• Rymlig G5 kapsling

Centralapparaten levereras i en stor och rymlig kapsling där det är lätt att installera flera expansionskort. Kapslingen har dessutom plats för 2 stycken 27Ah ackumulatorer för att ge ordentligt med reservkraft.

• Godkännanden

Uppfyller internationella standarder såsom:

- EN
- VdS
- SSF

Det är av största vikt att säkerhets-system installeras professionellt och fungerar pålitligt.

• Användarhantering

SPC ger systemadministratören tillgång att hantera användarnas larm- och passagerättigheter. Användarrättigheter kan styras av tid, dag och område.

Advanced Features

• Användardefinierade funktioner

Funktionaliteten i ett SPC-system kan anpassas för att passa specifika kund- och marknadskrav.

• Fjärråtkomst överallt

Med SPC Connect kan alla SPC centraler med IP fjärråtkommas. SPC Connect ger kunder tillgång till web interfacet och mobilappar.



SPC6350.320-L1 Intrusion CP, G5

Acre Intrusion G5 Centralapparat för inbrottslarm

Technical Data

Access

Händelseminne	10'000 larmhändelser, 10'000 accesshändelser
Max. antal dörrgrupper	32
Max. antal dörrar (entry/entry-exit)	64/32
Specialfunktioner	Anti pass-back skydd (mjuk / hård), Väktare, Eskort Till- och fråkopplingsfunktioner
Stödda korttyper	Mifare Classic 1K Cotag DESfire EM4102 Wiegand (26-bits, 37 bits) HID Corporate 1000

Funktioner

Antal sektioner på kort	16
-------------------------	----

Intrusion

EOL motstånd	Dubbelbalanserat 4k7, andra värden valbart
Trådbunda sektioner på moderkort	16
Gränssnitt	2 X-BUS (2 slingor eller 1 loop), 2 RS232, 1 USB (PC anslutning), 1 SPC Fast Programmer, 1 Ethernet (RJ45)
Max antal trådbundna sektioner	512
Max. antal utgångar	512
Max. antal användare	2500
Programmerbara områden	60

Ström och mekanik

Aux-spänning (nominellt)	Max. 2200 mA vid 12 V DC (8 separat avsäkrade utgångar, max. 300mA/utgång)
Batterityp	2 x 12 V 27 Ah, (batterier ingår ej vid leverans)
Dimensioner (B x H x D)	498 x 664 x 157 mm
Kapsling	Metallkapsling
Huvudspänning	230 VAC, + 10%/ -15%, 50 Hz
Strömförsörjning drift	Max. 415 mA vid 12 VDC (alla reläer aktiverade)
Arbetstemperatur	0 ~ +40 °C
Utgångsspänning	13-14 VDC i normaldrift
Vilström	Max. 350mA vid 12 VDC
Sabotagekontakt	Front och bortbrytning samt en extra ingång för extern sabotage

Wireless

Kompatibla trådlösa mottagare	SPCW110, SPCW112, SPCW114 och SPCW130
-------------------------------	--



SPC6350.320-L1 Intrusion CP, G5

Acre Intrusion G5 Centralapparat för inbrottslarm

Ordering Data

Type	Art. No.	Description	Weight*
Acre intrusion	V54541-C118-A100	SPC6350	18.6 kg

* Total weight of the product inclusive of the weight of its accessories and packaging.

Additional Ordering Data

Keypads

Type	Art. No.	Description
SPCK520.100-N	V54543-F115-A100	Compact Keypad with graphical display and audio
SPCK521.100-N	V54543-F116-A100	Compact Keypad with graphical display, card reader and audio
SPCK620.100	V54543-F110-A100	LCD keypad with graphical display
SPCK623.100	V54543-F111-A100	LCD keypad with graphical display, card reader and audio
SPCK420.100	V54543-F101-A100	LCD keypad with 2 x 16 characters
SPCK421.100	V54543-F102-A100	LCD keypad with 2 x 16 characters and integrated card reader

Detectors

Type	Art. No.	Description
PDM-I12	V54530-F114-A100	MAGIC PIR detector, 12m wide angle
PDM-I12T	V54530-F105-A100	MAGIC PIR detector, 12 m wide angle with Anti-mask
PDM-I18	V54530-F106-A100	MAGIC PIR detector, 18 m wide angle
PDM-I18T	V54530-F107-A100	MAGIC PIR detector, 18 m wide angle with Anti-mask
MK-1400	V54536-F101-A100	Magnetic contact

Accessories

Type	Art. No.	Description
IPAW8-10	V54538-F107-A100	Wireless personal alarm
IRCW6-11	V54543-F109-A100	SiWay remote control, white replaceable battery
IPAW6-10	V54538-F108-A100	Wireless Personal Alarm Button

Expanders

Type	Art. No.	Description
SPCE452.100	V54542-F107-A100	Expander with 8 outputs, back tamper
SPCE652.100	V54542-F106-A100	Expander with 8 inputs and 2 outputs, back tamper
SPCA210.100	V54547-A101-A100	2-door expander
SPCP432.300	V54545-C103-A100	Smart PSU with 2-door expander, G2-housing
SPCP433.300	V54545-C104-A100	Smart PSU with 2-door expander, G3-housing
SPCE110.100	V54542-F104-A100	Keyswitch expander with 2 LEDs and 3-position key switch
SPCE120.100	V54542-F105-A100	Indication expander with 16 LEDs, 4 function keys and integrated card reader
SPCW130.100	V54554-F101-B100	SiWay RF-expander
SPCP332.300	V54545-C102-A100	Smart PSU with 8 inputs and 2 outputs, G2-housing

Kompabilitet

	Part code	12M	18M	Anti-mask	MW frequency 9.35Ghz (D freq.) Austria, Czech Republic, Estonia, Germany, Liechtenstein, Luxembourg, Slovakia, Switzerland, Turkey	MW frequency 10.525Ghz (A freq.) Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Finland, Greece, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherland, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Bosnia & Herzegovina, Georgia, Croatia, Macedonia, Montenegro, Russia, Serbia, Ukraine	MW frequency 10.587Ghz (E freq.) France, Hungary, Ireland, UK
PDM-IXD12	V54531-F113-A100	X			X		
PDM-IXD12T	V54531-F116-A100	X		X	X		
PDM-IXD18	V54531-F121-A100		X		X		
PDM-IXD18T	V54531-F121-A100		X	X	X		
PDM-IXA12	V54531-F113-A100	X				X	
PDM-IXA12T	V54531-F116-A100	X		X		X	
PDM-IXA18	V54531-F119-A100		X			X	
PDM-IXA18T	V54531-F122-A100		X	X		X	
PDM-IXE12	V54531-F114-A100	X					X
PDM-IXE12T	V54531-F117-A100	X		X			X
PDM-IXE18	V54531-F120-A100		X				X
PDM-IXE18T	V54531-F123-A100		X	X			X